

Centralenhet SO-3208

Förfarande vid byte av centralenhet
som är ansluten till TIDOMAT PW32

Utbyte av befintlig SO-3208

Allmänt

Kommunikationsriktning PWServer -> Centralenhet (SLX)

PWServer tar en backup av den lokala databasen varje natt.
Backupen sparas i nedanstående mapp.

C:\Program Files (x86)\Tidomat\TIDOMAT PW32\smartONE\Backup

Respektive Centralenhet (SLX) har en egen katalog som är döpt efter Centralenhetens serienummer.

Kommunikationsriktning Centralenhet (SLX) - > PWServer

Backup av Centralenhet (SLX) görs manuellt i Centralenhetens gränssnitt.

Information som behövs innan utbyte

- Backupfil.
- Centralenhetens nätverksuppgifter.
 - IP-adress.
 - Subnätmask.
 - Standard-gateway.
 - DNS.

Avlägsna gammal Centralenhet

1. Se till att göra Centralenheten strömlös.
2. Skruva upp och avlägsna locket på Centralenheten.
3. Jacka bort anslutna plintar och vid behov märk dem med respektive portnummer.
4. Avlägsna Centralenheten från väggen.

Anslut ny Centralenhet

1. Skruva upp och avlägsna locket på Centralenheten.
2. Skruva fast Centralenheten i samma skruvhål som den Centralenhet som just avlägsnats.
3. Jacka bort de befintliga plintarna som sitter på samma plats som de plintar som avlägsnades från den gamla Centralenheten.
4. Anslut de inkopplade plintarna på respektive plats i Centralenheten.
5. Spänningsätt Centralenheten och se till att Centralenhetens statuslampor börjar lysa/blinka.
6. Montera på locket på Centralenheten.

Läs tillbaka backup

Om Centralenheten inte tilldelas en IP-adress från en DHCP-server får den adressen 192.168.0.90.

1. Logga in i Centralenheten som system-användare (användarnamnet **system**) via webbgränssnittet. Standardlösenordet från fabrik för användarnamnet **system** är **smart**.
2. Välj menyvalet **Verktyg>Databas**.
3. Vid rubriken **Återställ säkerhetskopia (databas)**, klicka på Välj fil.
4. Leta upp den backupfil som ska återställas.
5. Klicka på Ladda.
6. Montera på locket på Centralenheten.

När databasen är återställd startar Centralenheten om.

Nätverk/IP-adress

1. Gå till menyvalet System>Nätverk.
2. Under **Anslutning**.
 - a) Välj **Manuella IP-inställningar** för rubriken **IP-adress från**.
3. Under **Manuella IP-inställningar**.
 - a) Ange IP-adress.
 - b) Ange Subnätmask.
 - c) Ange standard-adress.
 - d) Ange DNS.
4. Klicka på Spara.

Byt serienummer på centralenhet i PW Easy Client

1. Logga in i PW Easy Client och gå till menyn PW Server>Central
2. Markera rätt centralenhet, högerklicka och välj Hårdvara>Ändra Central
3. Ändra serienumret, välj **Hårdvaran är utbytt** klicka på OK.
4. Kontrollera att centralenheten är online i menyn PW Server>Status

Uppdatera Centralenhet

1. Gå till menyn PW Server>Uppdatera Central
2. Markera rätt centralenhet.
3. Klicka på knappen **Markera alla**.
4. Klicka på knappen **Uppdatera Central**

Centralenheten är nu färdigkonfigurerad.

PWServer kommer att koppla upp sig mot Centralenheten och skicka ner data. Processen kan ta några minuter.

Data som skickas ner

- Nycklar (certifikat).
- Scheman.
- Tidskanaler.
- Personer/Kortdata.
- Ansluta dörrar som respektive person har tillträde till.